



Kurzbedienungsanleitung

Erstmaliges Einrichten Ihrer ONE BOX:

- Einwahl in das Mailboxsystem mit: „**22000**“
 - Das voreingestellte Passwort lautet: „**1234**“
 - Eingabe des neuen Passwortes + „**#**“ -Taste
 - Nochmalige Eingabe des neuen Passwortes + „**#**“ -Taste
 - Aufzeichnen des eigenen Namens
 - Aufzeichnen der Persönlichen Begrüßung
- Ihre ONE BOX ist nun eingerichtet**

Aktivieren der Rufumleitung auf Ihre ONE BOX:

- Drücken der Taste „**Rufumleitung**“ bzw. * **21** * **22000** #

Deaktivieren der Rufumleitung auf Ihre ONE BOX

- Drücken der Taste „**Rufumleitung**“ bzw. # **21** #

Abhören von neuen Nachrichten:

- Einwahl in das Mailboxsystem mit: „**22000**“
- Eingabe Ihres Passwortes
- Taste „**1**“ drücken für neue Nachrichten
- Taste „**4**“ drücken um die neuen Nachrichten zu löschen
- Taste „**5**“ drücken um die neuen Nachrichten zu speichern
- Taste „*****“ zweimal drücken um zu beenden

Optionen während des Anhörens:

- Taste „**1**“ - Pause / Fortsetzen
- Taste „**2**“ - Nachricht weiterleiten
- Taste „**3**“ - 5 Sekunden zurück
- Taste „**4**“ - Nachricht löschen
- Taste „**5**“ - Nachricht speichern
- Taste „**6**“ - Zurück zum Anfang
- Taste „**7**“ - Zur nächsten Nachricht
- Taste „**9**“ - 5 Sekunden vor
- Taste „*****“ - Beenden / Abbrechen

Persönliche Begrüßung ändern:

- Einwahl in das Mailboxsystem mit: „**22000**“
- Eingabe Ihres Passwortes
- Taste „**3**“ drücken
- Taste „**1**“ drücken
- Taste „**3**“ drücken
- Taste „**2**“ drücken

Passwort ändern:

- Einwahl in das Mailboxsystem mit: „**22000**“
- Eingabe Ihres Passwortes
- Taste „**3**“ drücken
- Taste „**1**“ drücken
- Taste „**4**“ drücken

Ihren Namen ändern:

- Einwahl in das Mailboxsystem mit: „**22000**“
- Eingabe Ihres Passwortes
- Taste „**3**“ drücken
- Taste „**1**“ drücken
- Taste „**5**“ drücken